

RV FIXED DISPLAY

Brugervejledning

© 2020 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, EmpirBus™ og FUSION® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. HDMI® er et registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Oversigt over enheden	1
Brug af berøringsskærmen	1
Låsning og oplåsning af touchscreen	1
Tip og genveje	1
Garmin® Support Center	1
Tilpasning af RV Fixed Display enheden	1
Startskærm	1
Ændring af baggrundsbillede	1
Tilpasning af startskærbilledet	1
Anbefalede startbilleddimensioner	1
Justering af baggrundslys	1
Justering af farvevalg	1
Automatisk aktivering af enheden	1
Automatisk slukning af systemet	1
Digital switching	2
Åbning af digital switching-indstillingerne	2
Tilføjelse og redigering af en digital switching-side	2
Medieafspiller	2
Sådan åbner du medieafspilleren	2
Ikoner	2
Valg af medieenhed og -kilde	2
Afspilning af musik	2
Sådan finder du musik	2
Sådan indstiller du sange til gentagelse	2
Sådan indstiller du sange til Bland	2
Justering af lydstyrken	2
Slå lyd fra for medie	2
Aktivering og deaktivering af zoner	2
Radio	2
Sådan indstiller du tunerregion	2
Ændring af radiostation	2
Sådan skiftes tuningstilstand	2
Forudindstillinger	3
Indstilling af enhedsnavnet	3
Opdatering af medieafspillersoftware	3
Enhedskonfiguration	3
Systemindstillinger	3
Indstillinger for lyde og display	3
Visning af oplysninger om systemsoftware	3
Præferenceindstillinger	3
Gendannelse af enhedens oprindelige fabriksindstillinger	3
Appendiks	3
Softwareopdatering	3
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort	3
Opdatering af enhedens software	3
Rengøring af skærmen	4
Visning af billeder på et hukommelseskort	4
Specifikationer	4
Indeks	5

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle modeller.

Oversigt over enheden



①	Tænd/sluk-knap
②	Automatisk belysnings sensor
③	2 microSD® hukommelseskortlæsere

Brug af berøringskærmen

- Tryk på skærmen for at vælge et element.
- Træk eller lad din finger glide hen over skærmen for at panorere eller rulle.
- Klem to fingre sammen for at zoome ud.
- Spred to fingre for at zoome ind.

Låsning og oplåsning af touchscreen

Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse touchscreeneren.

- 1 Vælg \odot > **Lås berøringskærm** for at låse skærmen.
- 2 Vælg \odot for at låse skærmen op.

Tip og genveje

- Tryk på \odot for at tænde enheden.
- Vælg **Hjem** fra alle skærbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
- Vælg **Menu** for at åbne yderligere indstillinger for det pågældende skærbillede.
- Vælg **Menu** for at lukke menuen, når du er færdig.
- Tryk på \odot for at åbne flere valgmuligheder, som f.eks. justering af baggrundslys og låsning af touchscreeneren.
- Tryk på \odot , og vælg **Tænd/sluk** for at slukke for enheden.

Garmin® Support Center

Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer, softwareopdateringer og kundesupport.

Tilpasning af RV Fixed Display enheden

Startskærm

Fra startskærmen kan du få adgang til FUSION® medier og EmpirBus™ eller andre kompatible digital switching-indstillinger.

- Vælg **Medie** for at få adgang til FUSION medieindstillinger
- Vælg **EmpirBus** for at få adgang til EmpirBus digital switching-indstillinger
- Vælg digital switching-ikonet for at få adgang til et andet kompatibelt digital switching-system

Ændring af baggrundsbillede

- 1 På startskærmen skal du vælge **Indstillinger** > **System** > **Lyde og display** > **Baggrund**.
- 2 Vælg et billede.

Tilpasning af startskærbilledet

Du kan lave en personlig tilpasning af billedet, der vises, når enheden tændes. For at passe bedst muligt, skal billedet være 50 MB eller mindre og svare til de anbefalede mål (*Anbefalede startbilleddimensioner*, side 1).

- 1 Indsæt et hukommelseskort, der indeholder det billede du vil anvende.
- 2 Vælg **Indstillinger** > **System** > **Lyde og display** > **Startbillede** > **Vælg billede**.
- 3 Vælg hukommelseskort slot.
- 4 Vælg billedet.
- 5 Vælg **Indstil som startbillede**.

Det nye billede vises, når enheden tændes.

Anbefalede startbilleddimensioner

For at få den bedste tilpasning til startbillederne skal du bruge et billede, der har følgende dimensioner, i pixel.

Skærmopløsning	Billedbredde	Billedhøjde
WVGA	680	200
WSVGA	880	270
WXGA	1080	350
HD	1240	450
WUXGA	1700	650

Justering af baggrundslys

- 1 Vælg **Indstillinger** > **System** > **Skærm** > **Baggrundslys**.
- 2 Juster baggrundslys.

TIP: Fra et hvilket som helst skærbillede skal du trykke på \odot gentagne gange for at rulle gennem lysstyrkeniveauer. Dette kan være nyttigt, når lysstyrken er så lav, at man ikke kan se skærmen.

Justering af farvevalg

- 1 Vælg **Indstillinger** > **System** > **Lyde og display** > **Farvevalg**.

TIP: Vælg \odot > **Farvevalg** på et hvilken som helst skærbillede for at få adgang til farveindstillingerne.

- 2 Vælg en funktion.

Automatisk aktivering af enheden


Du kan indstille enheden til at tænde automatisk, når der tændes for strømmen. Ellers skal du selv tænde for enheden ved at trykke på \odot .

Vælg **Indstillinger** > **System** > **Tænd automatisk**.

BEMÆRK: Hvis Tænd automatisk er slået Til, og der slukkes for enheden ved hjælp af \odot , og der slukkes og tændes for strømmen i løbet af mindre end to minutter, skal du muligvis trykke på \odot for at starte enheden igen.

Automatisk slukning af systemet

Du kan indstille enheden og hele systemet til at slukke automatisk, når det har været i dvaletilstand i et valgt tidsrum.

Ellers skal du trykke på og holde  inde for at slukke systemet manuelt.

- 1 Vælg **Indstillinger > System > Automatisk slukning**.
- 2 Vælg en funktion.

Digital switching

Din RV Fixed Display enhed kan overvåge og styre kredsløb ved hjælp af et EmpirBus digital switching-system eller et andet kompatibelt digital switching-system.

Du kan f.eks. styre det indvendige lys i din autocamper.

Åbning af digital switching-indstillingerne

Du kan få adgang til digital switching-indstillingerne fra startskærmen.

- Hvis du bruger et EmpirBus digital switching-system, skal du vælge **EmpirBus**.
- Hvis du bruger et andet kompatibelt digital switching-system, skal du vælge ikonet for det pågældende system.

Tilføjelse og redigering af en digital switching-side

Du kan tilføje og tilpasse digital switching-sider til visse kompatible digital switching-systemer.

- 1 Vælg **Switching > Menu**.
- 2 Vælg **Tilføj side** eller vælg en side, der skal redigeres. .
- 3 Sæt siden op efter behov:
 - For at indtaste et navn på siden skal du vælge **Navn**.
 - For at opsætte switchene, skal du vælge **Rediger Switches**.

Medieafspiller

BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle tilsluttede medieafspillere.

Hvis du har et kompatibelt stereoanlæg tilsluttet til NMEA 2000® netværket, kan du betjene stereoanlægget ved hjælp af RV Fixed Display. Enheden registrerer automatisk stereoanlægget, når det tilsluttes netværket første gang.

Du kan afspille medier fra kilder, som er tilsluttet medieafspilleren, og kilder, som er tilsluttet netværket.







Sådan åbner du medieafspilleren

Før du kan åbne medieafspilleren, skal du tilslutte et kompatibelt FUSION stereoanlæg til enheden.

Vælg **Medie**.

Ikoner

BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Gemmer eller sletter en kanal som forudindstilling
	Gentager alle sange
	Gentager én sang
	Scanner efter stationer
	Søger stationer eller springer sange over
	Blander

Valg af medieenhed og -kilde

Du kan vælge den medieenhed, der er tilsluttet stereoanlægget. Når du har flere stereo- eller medieenheder tilsluttet et netværk,

kan du vælge, hvilken enhed du ønsker at anvende til afspilning af musik.

BEMÆRK: Du kan kun afspille medier fra kilder, der er tilsluttet stereoanlægget.

BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle medieenheder og mediekilder.

- 1 Vælg **Enheder** fra skærbilledet Medier, og vælg stereoanlægget.
- 2 Vælg **Kilde** fra skærbilledet Medier, og vælg mediekilde.

BEMÆRK: Knappen Enheder vises kun, når mere end en medieenhed tilsluttes netværket.

BEMÆRK: Knappen Kilde vises kun for enheder, der understøtter flere mediekilder.

Afspilning af musik

Sådan finder du musik

I skærbilledet Medier vælger du **Gennemse** eller **Menu > Gennemse**.

Sådan indstiller du sange til gentagelse

- 1 Mens du afspiller en sang vælger du **Menu > Gentag**.
- 2 Hvis det kræves, vælger du **Enkelt**.

Sådan indstiller du sange til Bland

- 1 I skærbilledet Medier vælger du **Menu > Bland**.
- 2 Vælg om nødvendigt en indstilling.

Justering af lydstyrken

Slå lyd fra for medie

I skærbilledet Medier vælger du .

Aktivering og deaktivering af zoner

Hvis du har opdelt autocamperens højttalere i zoner, kan du aktivere ønskede zoner og deaktivere andre.

- 1 I skærbilledet Medier vælger du **Menu > Audio niveau > Aktiver/deaktiver zoner**.
- 2 Vælg en zone.

Radio

Hvis du gerne vil lytte til AM- eller FM-radio, skal du have en passende AM/FM-antenne, der er korrekt tilsluttet stereoanlægget, og sørge for, at den er inden for rækkevidden af en radiostation. Se installationsvejledningen til stereoanlægget for instruktioner om tilslutning af en AM/FM-antenne.

Sådan indstiller du tunerregion

- 1 I skærbilledet Medier vælger du **Menu > Installation > Tunerregion**.
- 2 Vælg en funktion.

Ændring af radiostation

- 1 På medieskærbilledet skal du vælge en relevant kilde, f.eks. **FM**.
- 2 Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at stille ind på en station.

Sådan skiftes tuningstilstand

Du kan ændre måden, hvorpå du finder en station for nogle medietyper, f.eks. FM- eller AM-radio. Du kan f.eks. vælge at indstille manuelt eller automatisk finde den næste tilgængelige station.

BEMÆRK: Ikke alle tuningstilstande er tilgængelige for alle mediekilder.

- 1 I skærbilledet Medier vælger du **Menu > Tuningstilstand**.
- 2 Vælg en funktion.

Forudindstillinger

Du kan gemme dine foretrukne AM- og FM-stationer som forudindstillinger for nem adgang.

Sådan gemmer du en station som forudindstilling

- 1 Fra det relevante medieskærmbillede skal du stille ind på stationen for at gemme den som en forudindstilling.
- 2 Vælg **Forudindstillinger > Tilføj aktuel kanal**.

Valg af en forudindstilling

- 1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge **Forudindstillinger**.
- 2 Vælg en forudindstilling på listen.
- 3 Vælg **Stil ind på kanal**.

Sådan fjerner du en forudindstilling

- 1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge **Forudindstillinger**.
- 2 Vælg en forudindstilling på listen.
- 3 Vælg **Fjern aktuel kanal**.

Indstilling af enhedsnavnet

- 1 I skærmbilledet Medier vælger du **Menu > Installation > Angiv enhedsnavn**.
- 2 Indtast et enhedsnavn.
- 3 Vælg **Fuldført**.

Opdatering af medieafspillersoftware

Du kan opdatere softwaren på kompatible tilsluttede stereoanlæg og tilbehør.

- 1 Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og download softwareopdateringen til et USB-flashdrev. Softwareopdateringer og instruktioner er tilgængelige på enhedens produktside.
- 2 Isæt USB-flashdrevet i USB-porten på stereoanlægget.
- 3 På skærmbilledet Medier for RV Fixed Display skal du vælge **Menu > Installation > Opdatér software**.
- 4 Vælg det element, der skal opdateres.

Enhedskonfiguration

Systemindstillinger

Vælg **Indstillinger > System**.

Lyde og display: Justerer display og lydindstillinger.

Systemoplysninger: Viser oplysninger om enheder på netværket og softwareversionen.

Tænd automatisk: Styrer, hvilke netværksenheder der tændes automatisk, når du tænder for systemet.

Automatisk slukning: Slukker automatisk systemet, når det har været i dvale i den angivne periode.

Indstillinger for lyde og display

Vælg **Indstillinger > System > Lyde og display**.

Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for alarmer og valg.

Baggrundslys: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan vælge valgmuligheden Automatisk for at justere baggrundslyset automatisk baseret på omgivende lys.

Synkron. baggrundslys: Synkroniserer baggrundslysets lysstyrke på andre plottere i stationen.

Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.

Du kan vælge indstillingen Automatisk for at tillade, at enheden automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Baggrund: Indstiller baggrundsbilledet.

Startbillede: Indstiller det billede, der vises, når du tænder for enheden.

Visning af oplysninger om systemsoftware

Vælg **Indstillinger > System > Systemoplysninger > Softwareoplysninger**.

Præferenceindstillinger

Vælg **Indstillinger > Præferencer**.

Enheder: Indstiller måleenheder.

Sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.

Tastaturopsætning: Arrangerer tasterne på skærmtastaturet.

Gem screenshot: Gør enheden i stand til at gemme billeder af skærmen.

Visning af menulinje: Indstiller menulinjen til altid at blive vist eller automatisk skjult, når der ikke er brug for den.

Gendannelse af enhedens oprindelige fabriksindstillinger

BEMÆRK: Dette påvirker alle enheder på netværket.

- 1 Vælg **Indstillinger > System > Systemoplysninger > Nulstil**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Nulstil standardindstillinger**. Dette gendanner standardindstillingerne men fjerner ikke gemte brugerdata eller softwareopdateringer.
 - Hvis du vil slette gemte data, skal du vælge **Slet brugerdata**. Dette påvirker ikke softwareopdateringer.
 - Hvis du vil rydde gemte data og nulstille enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du frakoble enheden fra Garmin marinenetværket og vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**. Dette påvirker ikke softwareopdateringer.

Appendiks

Softwareopdatering

Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.

Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort

- 1 Indsæt et hukommelseskort i en kortlæser på computeren.
- 2 Gå til www.garmin.com, og find produktsiden.
- 3 Vælg **Software** på produktsiden.
- 4 Vælg **Download**.
- 5 Læs og accepter betingelserne.
- 6 Vælg **Download**.
- 7 Vælg **Kør**.
- 8 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg **Næste > Afslut**.


Opdatering af enhedens software

Før du kan opdatere softwaren, skal du have et hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det nyeste software til et hukommelseskort.

- 1 Tænd enheden, og vent på, at hovedskærmbilledet vises.

BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun, hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.

- 2 Åbn lågen til hukommelseskortet ①.



3 Indsæt hukommelseskortet ②, og tryk det ind, indtil det klikker.

4 Luk døren.

5 Følg instruktionerne på skærmen.

6 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen gennemføres.

Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er fuldført.

7 Fjern hukommelseskortet.

BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke fuldført.

Rengøring af skærmen

BEMÆRK

Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader anti-refleks-laget.

Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er meget følsomt over for voks og skuremidler.

1 Anvend en brillerens, der er angivet som værende sikker til rengøring af anti-refleks-flader.

2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.

Visning af billeder på et hukommelseskort

Du kan se billeder, der er gemt på et hukommelseskort. Du kan se filtyperne .jpg, .png og .bmp.

1 Indsæt et hukommelseskort med billedfiler i kort slottet.

2 Vælg **Info > Billedfremviser**.

3 Vælg den mappe, der indeholder billederne.

4 Vent et par sekunder, mens eksempelbillederne indlæses.

5 Vælg et billede.

6 Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.

7 Vælg om nødvendigt **Menu > Start diasshow**.

Specifikationer

Alle modeller

Specifikation	Mål
Temperaturområde	Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)
Indgangsspænding	Fra 10 til 32 V DC
Sikring	6 A, 125 V hurtigvirkende
Hukommelseskort	2 SD® kortlæsere; maks. størrelse: 32 GB
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 17,6 dBm

Modeller på syv tommer

Specifikation	Mål
Mål (B×H×D)	224 × 142,5 × 53,9 mm (8 ¹³ / ₁₆ × 5 ⁵ / ₈ × 2 ¹ / ₈ tommer)
Displaystørrelse (B×H)	154 × 86 mm (6,1 × 3,4 tommer)
Vægt	0,86 kg (1,9 lb.)

Specifikation	Mål
Maks. strømforbrug ved 10 V DC	24 W
Typisk strømforbrug ved 12 V DC	1,5 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC	2,0 A

Modeller på ni tommer

Specifikation	Mål
Mål (B×H×D)	256,4 × 162,3 × 52,5 mm (10 ¹ / ₈ × 6 ³ / ₈ × 2 ¹ / ₁₆ tommer)
Displaystørrelse (B×H)	197 × 114 mm (7,74 × 4,49 tommer)
Vægt	1,14 kg (2,5 lb.)
Maks. strømforbrug ved 10 V DC	27 W
Typisk strømforbrug ved 12 V DC	1,3 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC	2,3 A

Indeks

A

AM [2, 3](#)

B

baggrund [1](#)
baggrundslys [1](#)
berøringsskærm [1](#)
billeder [1, 4](#)

D

digital switching [2](#)

E

enhed, rengøring [4](#)
enheds-ID [3](#)

F

fabriksindstillinger [3](#)
farvevalg [1](#)
FM [2, 3](#)
forudindstillinger [3](#)

G

Garmin produktsupport. Se produktsupport
gendanne [3](#)

H

hjælp. Se produktsupport
hukommelseskort
isætning [3](#)
kortlæser [1](#)

I

indstillinger [3](#)
systeminformation [3](#)

K

kredsløb [2](#)

L

låse, skærm [1](#)
låse op, skærm [1](#)

M

medieafspiller [2, 3](#)
blanding [2](#)
dæmpe [2](#)
enhedsnavn [3](#)
forudindstilling [3](#)
FUSION-Link [2](#)
gentagelse [2](#)
kilde [2](#)
stereo [2](#)
tunerregion [2](#)
tuningtilstand [2](#)
zoner [2](#)

musikafspiller. Se medieafspiller

N

nulstille [3](#)

O

opdateringer, software [3](#)

P

produktsupport [1](#)

R

radio [2](#)
AM [2](#)
FM [2](#)

S

skærm
lysstyrke [1](#)
låse [1](#)
låse op [1](#)
slukket [1](#)
software
opdatere [3](#)

opdateringer [3](#)
sprog [3](#)
startskærm [1](#)
support. Se produktsupport
systeminformation [3](#)

T

tastatur [3](#)
touchscreen [1](#)
tænd/sluk-knap [1](#)

